

Внимание! Перед прошивкой внимательно прочитайте данное описание. **Внимание!** Прошивается только на Windows XP и ниже.

Копируем с рабочей приставки папки на компьютер (прошивка их затрёт).



 \square

OUTPUT

Открываем папку с программой-прошивальщиком, запускаем файл FRM.exe



и делаем установки как на рисунке:

Pmp8000	pe	Not Connected	Not Connected
Pption Program All □ Boot code	d Verify uild Nand FS	Dev2 Not Connected	Dev3 Not Connected
Resource + Binary file	Desktop \AA-86B \F	Dev4 Not Connected	Dev5 Not Connected
source + Binary file C:\Users\ASAN-wy	Desktop\AA-86B\	Dev6 Not Connected	Dev7 Not Connected
ISP Clear All Log	Clear Registry		
	*		



Далее указываем на часть файла прошивки «boot code»

Platform	Dram type	Devo			
Pmp8000 -		-	Not Connected		t Connected
Option	1-2				
Program All	T Read Verify	-Dev2	2	Dev3	
C Boot code	Rebuild Nand FS	s	Not Connected	No	t Connected
C Resource + Binary file		David	1.5	Davis	
D:Vine	иляки картички \86\ог		Not Connected	No	t Connected
				7 23	r -
Source + under onemanns					
Ta	пка: 🔁 FRM_v1.3.0	0.10_297V	• • • •		t Connected
159 Рабочий ст	nka: FRM_v1.3. boot code 20 mitrages_8000 redboot.ing a	0.10_297V 1111107 mg 0_8050_update_1222 img	_ + € c*	12 -	t Connected
таратик таратик таратик таратик таратик таратик таратик таратик таратик таратик таратик таратик	nka: PRM_v1.3.(m hages_8000 m redboot.img	0.10_297V 2111107 img 0_8050_update_1222.img	• ← ি 📬		t Connected
159 159 159 Рабочий ст Мон документ Мон контык	nka: PRM_v1.3.(mka: PRM_v1.3.(magnetic code 20 magnetic code	0.10_297V 0111107 img 0_6050_update_1222.img	• ← ি 📬	₩ ₩	t Connected

Далее указываем на часть «Resourse + Binary»

Platform	Dram type		Dev0		Dev1	
Pmp8000	- 0_HYNIX	-		Not Connected		Not Connected
Dption Program All Boot code Resource + Dinary file	□ Read Ve	rify Nand FS	Dev2	Not Connected	Dev3	Not Connected
at code	рошивки картинк	и\86\прошивк	~	Not Connected	~	Not Connected
source + Binary file C:\U	sers\ASAN wy\Des	sktop \AA 86B \{	-Dev6		Dev7	
Палка	OUTPUT	DW3_FM_noAV_LCD5_	F0.img	⇐ 🗈 📸 🖙		
Галка Недавние документы ССЭ Рабочий стол	OUTPUT	DW3_FM_neAV_LCD5_	F0.img	두 🗈 💣 🖾-		
I Недарние документы Стол	COUTPUT	DW3_FM_noAV_LCD5_	FD ing	⇔ € ॉ क़-		
В Недавние документы Рабочий стол Мои документы Мой компьютер	SK87048_3	DW3_FM_noAV_LCD5_	▼ F0 ing	◆ 읍 ☆ क़-		
I Налко Недавние документы Рабожия стол Мом документы Мом компьютер Сетерое	Г → ОUTPUT SK87948_30 Мил Файла:	DW3_FM_noAV_LCD5_	F0 mg	← € ☆ ∰-	Открыть	



Приставка должна быть выключена при подключении USB кабеля. Нажмите кнопку «OK» на приставке (удерживайте её нажатой) и вставьте кабель USB. Когда соединение установлено, значок USB в окне программы будет синего цвета

Connected	Not Connected
Dev2 Not Connected	Dev3 Not Connected
Dev4 Not Connected	Dev5 Not Connected
Dev6 Not Connected	Dev7 Not Connected
Not Connected	Not Connected

Кнопку «ОК» можно отпустить. Нажимаем кнопку и начнется загрузка-обновление прошивки



Ждите пока шкала загрузки не станет полностью синего цвета. Когда прошивка закачается она опять станет белой.





Platform		-Dram type -		Devu		Devi	
Pmp <mark>8000</mark>	•	0_HYNIX	-		Connected		Not Connected
Option Program All Boot code C Resource + Bir	arv fie	□ Read Ve	rify Nand FS	Dev2	Not Connected	Dev3	Not Connected
ot code	D:\Проши	вки картинк	и\86\прошивк	-Dev4	Not Connected	Dev5	Not Connected
source + Binary f	ile D:\Проши	вки картинк	и\86\прошивк	Dev6	Not Connected	Dev7	Not Connected
ISP	Clear	All Log	Clear Registry				
vice:0 ==> Begin vice:0 ==> Write vice:0 ==> Begin vice:0 ==> End o vice:0 ==> Rebuil vice:0 ==> Begin vice:0 ==> Write	write FW. FW is success. Rebuild Nand f Rebuild Nand d Nand fs is su write resource resource is suc	(3 s)□ s.□ fs.□ ccess.□ .□ cess. (81 s)□	1				

всё закачалось и обновилось.

Закрываем программу. Вынимаем USB кабель. Нажимаем кнопку «R» на приставке (Сброс). Приставка сама включится и обновится. Первое включение (надо ждать около 20 секунд). Выключаем приставку. Ждем 3 секунды. Ещё раз, вставляем USB кабель. Приставка будет определена как флешка. Её можно найти в «мой компьютер» съёмный диск.

Скопируйте данные (папки) файлы в приставку (Эти папки надо скопировать заранее с рабочей приставки на компьютер)