

MFP Software Installation

➔ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ



Авторы настоящей инструкции приложили все усилия с целью обеспечения полноты, точности и актуальности приведенной информации. Вместе с тем, компания OKI не несет ответственности за последствия ошибок, находящихся вне ее контроля. Компания OKI также не может гарантировать того, что изменения в программном и аппаратном обеспечении, внесенные другими производителями и упомянутые в настоящем руководстве, не повлияют на применимость содержащейся в нем информации. Упоминание программных продуктов других производителей не предполагает безусловного их одобрения со стороны компании OKI.

Хотя авторами были приложены все усилия для обеспечения максимальной точности и полезности этого документа, мы не даем ни явных, ни подразумеваемых гарантий относительно точности и полноты содержащейся в нем информации.

Авторское право 2002 г. принадлежит компании Oki. Все права охраняются.

Oki - это зарегистрированный торговый знак компании Oki Electric Industry Company, Ltd.

Energy Star - это торговый знак Агентства по защите окружающей среды США

Microsoft, MS-DOS и Windows – это зарегистрированные торговые знаки корпорации Microsoft Corporation.

Соответствие требованиям ЕЭС

Настоящий продукт соответствует требованиям, изложенным в директивах ЕЭС 89/336/ ЕЕС (EMC) и 73/23/ЕЕС (LVD) и 1999/5/ЕС (R&TTE), с соответствующими изменениями, если таковые имели место, с учетом законов, связанных с электромагнитной совместимостью, низким напряжением и радио и телекоммуникационным оборудованием.



ENERGY STAR

Являясь партнером Energy Star, компания OKI гарантирует соответствие настоящего продукта требованиям Energy Star, касающимся эффективности использования электроэнергии.

Содержание

Содержание	3
Введение	5
Минимальные системные требования	5
Windows 95 / Windows 98	6
Windows NT4.0	6
Windows 2000	6
Установка драйвера	7
Windows XP	7
Windows 2000	9
Windows Me/98/95	11
Windows NT 4.0	12
Удаление программы	14

Введение

Интерфейсный пакет для многофункционального периферийного устройства (пакет MFP) - это дополнительное программное обеспечение для Вашего факсимильного аппарата. Установка этого пакета на персональный компьютер (ПК), подключенный к факсимильному аппарату, позволяет использовать последний не только как факс, но также как принтер и сканер. Для быстрого и удобного подключения к ПК служит специальный двунаправленный параллельный порт (IEEE 1284). Подробные сведения о том, как использовать факсовый аппарат в качестве принтера и сканера, приведены в руководстве по эксплуатации.

Перед установкой программного пакета убедитесь, что факсовый аппарат включен и подсоединен к параллельному принтерному порту ПК.

Прежде чем начать устанавливать драйвер, сохраните открытые документы и закройте все приложения.

Минимальные системные требования

Прежде чем устанавливать программу, убедитесь, что на Вашем IBM-совместимом компьютере установлена операционная система Windows 95, 98, NT 4.0 или выше. Минимальные рекомендуемые требования таковы:

- > компьютер IBM PC/AT или совместимые модели;
- > двунаправленный параллельный интерфейс;
- > операционная система: Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 (версия пакета обновлений - 6 и выше) или Windows 2000;
- > кабель стандарта IEEE 1284-1994;
- > настройки экрана: 800 x 600 точек на дюйм или больше, High Color (16 бит) или True Color (24 бита).

Windows 95 / Windows 98

- > Центральный процессор: минимум i486DX 66 МГц.
- > Оперативная память: минимум 16 Мб.
- > Виртуальная память: не менее 12 Мб свободного пространства.
- > Свободное дисковое пространство: минимум 8 Мб (используется для подкачки данных).

Windows NT4.0

- > Центральный процессор: минимум Pentium 166 МГц.
- > Оперативная память: минимум 32 Мб.
- > Виртуальная память: не менее 32 Мб свободного пространства.
- > Свободное дисковое пространство: минимум 16 Мб (используется для подкачки данных).

Windows 2000 / Windows XP

- > Центральный процессор: минимум Pentium II 233 МГц.
- > Оперативная память: минимум 32 Мб (Windows XP: 128 Мб).
- > Виртуальная память: не менее 64 Мб свободного пространства.
- > Свободное дисковое пространство: минимум 16 Мб (используется для подкачки данных).

Мы рекомендуем использовать Pentium II 233 МГц или более быстрый процессор, оперативную память 64 Мб (или выше) и 24-битовую цветную видеокарту и драйвер. Для Windows XP желательный объем оперативной памяти – 128 Мб.

Установка драйвера

Windows XP

Примечание

Для установки драйвера на ПК с Windows XP требуется авторизация администратора.

1. Подключите факсовый аппарат к ПК с помощью кабеля IEEE-1284, включите факс.
2. Вставьте компакт-диск для установки MFP в CD-ROM-дисковод.
3. Запустите Windows.
4. При появлении окна мастера установки оборудования **Welcome to the Found New Hardware Wizard** выберите команду **Install from a list or specific location (Advanced)** («Установить из списка или с установочного диска») («Дополнительно») и нажмите **Next** («Далее»).
5. При появлении окна **Please select the best driver in these locations...** («Выбрать нужный драйвер») выберите Поиск сменных носителей (гибкий диск, CD-ROM и т.д.). Затем выберите **Include this location in the search** («Использовать этот путь для поиска:») и введите: **D:\Driver\Setup\WIN2KPNPDISK** (где буква D: обозначает используемый CD-ROM-дисковод), после чего нажмите **Next**.
6. На экране появляется проверочное окно Windows. Нажмите **Continue Anyway** («Продолжить»).

Примечание

Если на экране вновь появится команда вставить диск, нажмите **OK** и повторно подтвердите путь **D:\Driver\Setup\WIN2KPNPDISK** (где буква D: обозначает используемый CD-ROM-дисковод).

7. Начинается копирование файлов, при этом на экран выводится несколько последовательных сообщений.
8. При появлении окна **Completing the Found New Hardware Wizard** («Завершение работы мастера установки оборудования») нажмите **Finish** («Готово»).

9. На экране появляется сообщение **Welcome** («Добро пожаловать»). Убедитесь, что все остальные приложения Windows закрыты, и нажмите **Next**.
10. Выполняйте выводящиеся на экран инструкции.
11. Система вновь начинает копировать файлы, при этом на экран выводятся два сообщения: **Adding Service** («Добавление сервиса») и **Starting Spooler Service** («Запуск спулер-сервиса»).
12. На экране появится окно **Start Fax Port Installation**. Нажмите **OK**.
13. При появлении окна **Welcome to the Add Hardware Wizard** нажмите **Next**.
 - (a) Появляется диалоговое окно с вопросом, подключено ли устанавливаемое оборудование. Нажмите **Yes** («Да»), а затем **Next**.
 - (b) Появляется окно со списком установленного оборудования. Выберите **Add a new hardware device** («Добавить новое устройство») и нажмите **Next**.
 - (c) В следующем окне выберите **Install the hardware that I manually select from a list (Advanced)** («Установить оборудование, выбранное из списка» («Дополнительно») и нажмите **Next**.
 - (d) Следующее окно содержит список оборудования. Выберите **Ports (COM & LPT)** («Порты COM и LPT») и нажмите **Next**.
 - (e) Выберите в левой панели **Oki Data**, а в правой – **Oki Data Fax Port** («Порт факса Oki Data»). Нажмите **Next**.
 - (f) При появлении сообщения **The wizard is ready to install your hardware** («Программа готова к установке оборудования») нажмите **Next**.
 - (g) При появлении окна **Compatibility with Windows XP** («Совместимость с Windows XP») нажмите **Continue Anyway** («Продолжить»).
 - (h) На экране появляется сообщение **The driver installation is complete** («Установка драйвера завершена»). Выберите **Yes, I want to restart my computer now** («Перезагрузить компьютер»), после чего нажмите **Finish**.
 - (i) Перезагрузите компьютер.

Windows 2000

Примечание

Для установки драйвера на ПК с Windows 2000 требуется авторизация администратора.

1. Убедитесь, что факс и компьютер выключены.
2. Подключите факсовый аппарат к компьютеру через параллельный интерфейсный кабель.
3. Включите компьютер и подождите, пока загрузится Windows.
4. Включите факсовый аппарат. В случае появления сообщения об обнаружении нового устройства нажмите **Cancel** («Отмена»).
5. Вставьте компакт-диск для установки MFP в CD-ROM-дисковод.
6. После автоматического запуска программы установки выберите **Set up device drivers** («Установить драйверы устройства») и выполняйте появляющиеся на экране инструкции.

Примечание

Если программа установки автоматически не запускается или отключена функция автоматического распознавания диска, нажмите **Start > Run...** («Пуск > Выполнить...») и введите **D:\Driver\Setup\Disk1\SETUP.EXE** (где буква D: обозначает используемый CD-ROM-дисковод), после чего нажмите **OK**.

7. При появлении окна **Fax Port Installation** («Установка порта факса») нажмите **OK**.
8. При появлении окна **Add/Remove Hardware** wizard выполните следующие действия:
 - (a) при появлении окна мастера установки/удаления оборудования (**Welcome to the Add/Remove Hardware wizard**) нажмите **Next**;
 - (b) при появлении окна **Choose a hardware task** («Выбрать задачу») выберите **Add/Troubleshoot a device** («Установить/ проверить устройство») и нажмите **Next**;
 - (c) при появлении окна **Choose a Hardware Device** («Выбрать устройство») выберите **Add a new device** («Добавить новое устройство») из списка устройств и нажмите **Next**;
 - (d) при появлении окна **Find New Hardware** («Поиск нового оборудования») выберите **No, I want to select the hardware from a list** («Выбрать оборудование из списка») и нажмите **Next**;
 - (e) при появлении окна **Hardware Type** («Тип оборудования») выберите **Ports (COM&LPT)** («Порты COM и LPT») и нажмите **Next**;
 - (f) при появлении окна **Select a Device Driver** («Выбрать драйвер устройства») нажмите **Have Disk...** («Установить с диска:»);
 - (g) при появлении окна **Install From Disk** («Установка с диска») введите **D:\Driver\Setup\DISK1\WIN2K** (где буква D: обозначает используемый CD-ROM-дисковод) в поле **Copy manufacturer's files from** («Копировать файлы изготовителя») и нажмите **OK**;

- (h) выберите **Oki Data Fax Port** («Порт факса Oki Data») из списка и нажмите **Next**;
 - (i) при появлении окна **Start Hardware Installation** («Начать установку оборудования») нажмите **Next**;
 - (j) при появлении окна мастера завершения установки/удаления оборудования (**Completing the Add/Remove Hardware wizard**) нажмите **Finish**.
9. При появлении сообщения **Install Complete** («Установка завершена») нажмите **OK**. На этом установка драйвера заканчивается.
10. Чтобы определить назначенный факсу последовательный порт, проделайте следующее:
- (a) выберите **Settings** («Настройки»), затем **Control Panel** («Панель управления»);
 - (b) щелкните на значке **System** («Система»);
 - (c) выберите вкладку **Hardware** («Устройства»);
 - (d) щелкните на **Device Manager** («Диспетчер устройств»);
 - (e) выберите **Ports (COM & LPT)** («Порты COM и LPT»);
 - (f) на экране должно появиться сообщение **Oki Data Fax Port** («Порт факса Oki Data») с указанием назначенного последовательного порта.

Windows Me/98/95

1. Убедитесь, что факсовый аппарат и компьютер выключены.
2. Подключите факсовый аппарат к компьютеру через параллельный интерфейсный кабель.
3. Включите факсовый аппарат и компьютер и подождите, пока загрузится Windows. В случае появления сообщения об обнаружении нового устройства нажмите **Cancel** («Отмена»).
4. Вставьте компакт-диск для установки MFP в CD-ROM-дисковод.
5. После автоматического запуска программы установки выберите **Set up device drivers** («Установить драйверы устройства») и выполняйте появляющиеся на экране инструкции.

Примечание

Если программа установки автоматически не запускается или отключена функция автоматического распознавания диска, нажмите **Start > Run...** («Пуск > Выполнить...») и введите **D:\Driver\Setup\Disk1\SETUP.EXE** (где буква D: обозначает используемый CD-ROM-диск), после чего нажмите **OK**.

6. При появлении сообщения **Install Complete** («Установка завершена») нажмите **Finish**. Перезагрузите компьютер. На этом установка драйвера заканчивается.

Windows NT 4.0

Примечание

Для установки драйвера на ПК с Windows NT 4.0 требуется авторизация администратора.

1. Убедитесь, что факсовый аппарат и компьютер выключены.
2. Подключите факсовый аппарат к компьютеру через параллельный интерфейсный кабель.
3. Включите факсовый аппарат и компьютер и подождите, пока загрузится Windows. В случае появления сообщения об обнаружении нового устройства нажмите **Cancel** («Отмена»).
4. Вставьте компакт-диск для установки MFP в CD-ROM-диск.
5. После автоматического запуска программы установки выберите **Set up device drivers** («Установить драйверы устройства») и выполняйте появляющиеся на экране инструкции.

Примечание

Если программа установки автоматически не запускается или отключена функция автоматического распознавания диска, нажмите **Start > Run...** («Пуск > Выполнить...») и введите **D:\Driver\Setup\Disk1\SETUP.EXE** (где буква D: обозначает используемый CD-ROM-диск), после чего нажмите **OK**.

6. В процессе копирования файлов на экране появляется окно **Find Fax Port** («Поиск порта факса») с указанием обнаруженного порта.
7. При появлении окна **Modem Installation** («Установка модема») нажмите **OK**.
8. При появлении окна **Install New Modem** («Установить новый модем») выполните следующие действия:

Примечание

Если вместо окна мастера установки модемов открывается диалоговое окно **Modems Properties** («Свойства: Модемы»), то для запуска мастера следует нажать кнопку **Add** («Добавить»), после чего на экране появится меню **Install New Modem**.

- (a) выберите **Don't detect my modem; I will select it from a list** («Выбрать модем из списка») и нажмите **Next**;
 - (b) нажмите **Have Disk...** («Установить с диска:»). При появлении окна **Install From Disk** («Установка с диска») введите **D:\Driver\Setup\DISK1\WINNT40** (где буква D: обозначает используемый CD-ROM-дисковод) в поле **Copy manufacturer's files from** («Копировать файлы изготовителя») и нажмите **OK**;
 - (c) при появлении окна **Install New Modem** выберите соответствующее устройство и нажмите **Next**;
 - (d) нажмите **Selected ports** («Выбранные порты»), выберите порт, указанный в п. 6, и нажмите **Next**;
 - (e) нажмите **Finish** и при появлении окна **Modems Properties** («Свойства: Модемы») нажмите **Close** («Закрыть»).
9. При появлении сообщения **Install Complete** («Установка завершена») нажмите **OK**.
 10. Установка драйвера завершена.

Удаление программы

Для удаления драйвера и программы используйте опцию панели управления **Add and Remove Programs** («Установка и удаление программ»).

Будьте внимательны, чтобы случайно не удалить никакую другую программу, кроме **OKI X** (где X - название модели Вашего факса).

Установленные порты факса, возможно, придется удалять вручную. Для этого в панели управления последовательно выберите **System** («Система»), **Hardware** («Устройства»), **Device Manager** («Диспетчер устройств») и **Ports** («Порты»). Выделите порты, связанные с вашим устройством, нажмите правую кнопку мыши и выберите **remove** («удалить»).

Будьте внимательны – удаляйте только ненужные порты факса.

Перезагрузите компьютер.

MFP Software Installation

OKI

Okī / Network Solutions
for a Global Society

OKI EUROPE, PART OF OKI ELECTRIC

CENTRAL HOUSE
BALFOUR ROAD, HOUNSLOW
TW3 1HY
UNITED KINGDOM
TEL +44 (0) 20 8219 2190
FAX +44 (0) 20 8219 2199

07043007 Iss.01