

the first side

KREZ HERO
Руководство пользователя
СМАРТ-ЧАСЫ SW22

Благодарим вас за покупку смарт-часов KREZ HERO!
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед первым использованием и следуйте ей во избежание неправильной эксплуатации устройства.
Внимание! Самую актуальную версию инструкции вы можете найти на сайте www.krez.com, выбрав необходимый вам продукт.

1.1 Технические характеристики и описание

- 1.1-дюймовый цифровой сенсорный экран
- Разрешение - 128x128 пикселей
- Bluetooth 4.0LE/совместимость с 3.0
- Встроенный пульсометр
- Функция пробуждения часов - достаточно пошевелить рукой для активации часов
- Синхронизация телефонной книги, входящие и исходящие звонки через ваш смартфон при помощи функции Bluetooth
- Моментальное получение и отображение уведомлений с вашего смартфона
- Встроенный шагомер - измеряет ваши шаги, расстояние, расход калорий и т. д.
- Встроенный контроль качества сна, а также наличие уведомлений об отсутствии физических нагрузок
- Дистанционное управление воспроизведением музыки на смартфоне, удаленная съемка на смартфон посредством функции Bluetooth
- Встроенная батарея 240 мА/час; время работы в режиме ожидания до 5 дней
- Тип зарядки: кабель micro-USB (входит в комплект)
- Встроенные динамик и микрофон
- Полностью совместимы с iOS и Android; поддержка ОС Android 4.2 / iOS 7.0 и выше

1.2 Функции и управление

1. micro-USB port
2. Дисплей
3. Кнопка питания

A - Короткое нажатие -> активировать устройство
B - Нажатие около 3 секунд -> выключить устройство
C - Нажатие до 10 секунд -> перезагрузить устройство

4. Сенсорный датчик пульса
5. Динамик

1.3 Как зарядить смарт-часы KREZ HERO

Зарядка смарт-часов KREZ HERO осуществляется через micro-USB кабель (входит в комплект) см. рисунок:

Если вы используете адаптер переменного тока (не входит в комплект), то его характеристики должны быть: 5В/500 мА.

1.4 Требования к мобильному устройству

- Смарт-часы KREZ HERO полностью совместимы с iOS и Android; поддержка ОС Android 4.2 / iOS 7.0 и выше. Поддерживает Bluetooth.

Смартфон: как подключиться к смартфону для получения уведомлений?

Отсканировать QR код и установить приложение Orunning на базе Android

Отсканировать QR код и установить приложение Orunning на базе iOS

Внимание!

- Убедитесь, что в вашем смартфоне выбран пункт «Доступно для всех устройств Bluetooth, находящихся поблизости»
- Для настройки специальных возможностей: выберите пункт «Показать приложения»
- Если вы выключите смарт-часы KREZ HERO и включите их снова, устройство автоматически подключится к вашему смартфону, если первоначальное сопряжение произошло успешно.
- Смарт-часы KREZ HERO автоматически синхронизируют дату и время со смартфоном.

1.5 Сопряжение со смартфоном

Найдите и загрузите на ваш смартфон приложение **Orunning** из магазина App Store или Google Play.

Сопряжение с iPhone и Android

Сопряжение через приложение **Orunning** для синхронизации данных со смарт-часами.

1. Найдите приложение **Orunning** в магазине App Store или Google Play, загрузите и установите его.
2. Включите Bluetooth на вашем устройстве.
3. Откройте приложение **Orunning**, установите ваш профиль в Настройках.
4. Нажмите в Настройках «Соединиться со смарт-часами».

Выбор 1: В Настройках iPhone/Android: -> Bluetooth -> Название устройства в списке устройств для соединения.

Выбор 2: Провести пальцем вниз в интерфейсе «Часы», на странице быстрого ввода открыть Bluetooth, нажать «Поиск нового устройства» для выбора имени вашего смартфона и нажать его для установки соединения.

5. Найдите название вашего устройства в списке устройств, нажмите «Далее» для соединения с вашими смарт-часами.

Настроить телефон для вызовов и приема звонков через KREZ HERO.

Выбор 1: В Настройках iPhone/Android: -> Bluetooth -> Название устройства в списке устройств для соединения.

Выбор 2: Провести пальцем вниз в интерфейсе «Часы», на странице быстрого ввода открыть Bluetooth, нажать «Поиск нового устройства» для выбора имени вашего смартфона и нажать его для установки соединения.

Примечание:

- Если соединение установлено, напротив названия вашего смартфона появится отметка об успешном соединении.
- Убедитесь, что ваш смартфон Виден всем устройствам Bluetooth поблизости.
- После того, как первое соединение было успешно установлено, смарт-часы будут автоматически подключаться к вашему смартфону.
- Данные и время на ваших часах и смартфоне автоматически синхронизируются.

Внимание! Смарт-часы работать не будут без приложения установленного на смартфон и без последующего сопряжения смарт-часов со смартфоном.

1.6 Функции смарт-часов KREZ HERO

Интерфейс Часы

- Настройка A: Коснитесь экрана и удерживайте до тех пор, пока не увидите ОК, чтобы выбрать 3 разных циферблата (Опции).
- Настройка B: Или выберите из: Настройки -> Тип часов -> Часы.

Установка времени, выполните следующие действия:
Настройка -> Часы -> Синхронизация времени -> Синхронизация времени (включить) для синхронизации времени автоматически или вручную.

1.7 Пульсометр и измерение сердечбиения

Датчик измерений сердечного ритма помещается на центральной части задней крышки ваших часов. Убедитесь, что вы правильно надели свои смарт-часы перед использованием функции и измерении вашего сердечного ритма. Настоятельно рекомендуем измерять пульс по крайней мере 2 раза, для обеспечения точности.

Последовательность действий

- Войдите в раздел опции.
- Нажмите на настройки. В разделе архив сохраняется до 20 сообщений и показаний.
- Два режима: Одноразовый (результат будет сохранен и синхронизирован с телефоном).
- Повтор (результат НЕ будет сохранен и синхронизирован с телефоном).

Page 1

60*85mm

Page 2

60*85mm

Page 3

60*85mm

Page 4

60*85mm

Page 5

60*85mm

Page 6

60*85mm

Page 7

60*85mm

Page 8

60*85mm

Page 9

60*85mm

Page 10

60*85mm

Page 11

60*85mm

the second side

1.8 Шагомер

Зайдите в раздел «Шагомер». Данная опция позволит вам отслеживать вашу активность, шаги, пройденное расстояние и затраченные калории.

- В режиме «Статус» активировать функцию «Шагомер».
- В разделе «История» вы можете посмотреть свои учетные записи.
- Вы также можете установить свою цель, пол, рост, вес (информация будет синхронизироваться с телефоном).

1.9 Функция Контроль качества сна

- Активируйте функцию «Контроль сна».
- Проведите рукой по экрану, чтобы войти в раздел «Параметры».
- В режиме «Статус» вы можете активировать (открыть или закрыть) функцию Контроля сна.
- В разделе «Архив» вы можете посмотреть истории записей сна.

1.10 Режим контроля активности

- Смарт-часы KREZ HERO смогут напомнить вам, когда вы слишком долго находитесь на одном месте, в не активном режиме. Вы можете установить напоминание с различными параметрами периода времени.

1.11 Контакты + Вызов + Список вызовов

- **Контакты:** синхронизирует список контактов из вашего смартфона.
- **Вызов:** вы можете совершать звонки непосредственно через ваши смарт-часы.
- **Список вызовов:** показывает входящие и исходящие звонки.

• Часы будут контролировать ваш сон с 22:00 до 8:00.

1.12 Сообщения и Уведомления

- **Сообщения:** показывает сообщения, принятые вашим смартфоном или айфоном.
- **Уведомления:** показывает все ваши мгновенные сообщения, такие как WhatsApp, Facebook, и т. д., после установки связи с приложением.

1.13 Удаленное управление камерой и музыкой.

- **Удаленное управление камерой:** Как только ваши смарт-часы подключены к смартфону, выберите функцию «Камера» для того, чтобы включить камеру на вашем смартфоне и сделать снимок.

1.14 Секундомер

- Используйте функцию секундомера для более точного и детального расчета времени.

Нажать **BT Music** Активировать функцию «Секундомер»

Нажать **Start** Сброс показателя секундомера

Нажать **Pause** Пауза

Нажать **Stop** Зафиксировать/запомнить последний показатель секундомера

1.15 Будильник

- Вы можете установить несколько сигналов будильника на свои часы. Вы можете настроить время, сигнал будильника и повтор будильника.

Нажать **Tap to add new alarm** Добавить новый будильник

Нажать **Repeat Once** Повторить один раз

Нажать **Repeat Daily** Повторить ежедневно

Нажать **Repeat Every Day** Повторить каждый день

Нажать **Repeat Every Week** Повторить каждую неделю

Нажать **Repeat Every Month** Повторить каждый месяц

Нажать **Repeat Every Year** Повторить каждый год

Нажать **Alarm tone Ring** Звук будильника

Нажать **Alarm type Ring only** Звук будильника

1.16 Календарь

- Вы можете просматривать календарь.

1.17 Анти-кража

- Поиск смартфона через смарт-часы, или поиск смарт-часов через смартфон. Оба и смартфон, и смарт-часы начинают звонить и вибрировать.

1.18 Возможные проблемы

Устройство внезапно отключилось?

- Нажимайте около 10 секунд для включения **Вышли в безопасный режим?**
- Нажимайте около 10 секунд для выключения, потом включите.
- Не можете включить устройство?
- Зарядите устройство.
- Произшла автоматическая перезагрузка? Зарядите устройство.
- Отсутствует идентификация вызывающего абонента, нет изображения имени при вызове?
- Убедитесь, что ваша телефонная книга синхронизирована со смарт-часами.
- Если Bluetooth отключен, попробуйте снова синхронизировать телефонную книгу при подключении.
- Плохое качество голосовой связи при звонке?
- Следите за расстоянием между смартфоном и смарт-часами (максимально сократите его).
- Следите за тем, чтобы сигнал вашего смартфона был сильным, соответствующим образом отрегулируйте положение смартфона, если он показывает слабый сигнал.
- Смарт-часы не заряжаются?
- Убедитесь в том, что контакты на смарт-часах и на док-станции не загрязнены.

1.18 Возможные проблемы

Устройство внезапно отключилось?

- Нажимайте около 10 секунд для включения **Вышли в безопасный режим?**
- Нажимайте около 10 секунд для выключения, потом включите.
- Не можете включить устройство?
- Зарядите устройство.
- Произшла автоматическая перезагрузка? Зарядите устройство.
- Отсутствует идентификация вызывающего абонента, нет изображения имени при вызове?
- Убедитесь, что ваша телефонная книга синхронизирована со смарт-часами.
- Если Bluetooth отключен, попробуйте снова синхронизировать телефонную книгу при подключении.
- Плохое качество голосовой связи при звонке?
- Следите за расстоянием между смартфоном и смарт-часами (максимально сократите его).
- Следите за тем, чтобы сигнал вашего смартфона был сильным, соответствующим образом отрегулируйте положение смартфона, если он показывает слабый сигнал.
- Смарт-часы не заряжаются?
- Убедитесь в том, что контакты на смарт-часах и на док-станции не загрязнены.

1.19 Правила ухода за смарт-часами

Для ухода за смарт-часами KREZ HERO соблюдайте следующие правила:

- Жидкости: не подвергайте изделие воздействию воды, дождя, повышенной влажности, пота или других жидкостей.
- Сушка: не пытайтесь высушить часы с помощью микроволновой печи, обычной печи или сушилки.
- Избегайте температур ниже -10° C (14° F) или выше 60° C (140° F).
- Для аксессуаров с батарейным питанием - не заряжайте ваш аксессуар при температурах ниже 0° C (32° F) или выше 45° C (113° F).
- Попадание пыли. Для чистки устройства используйте только сухую мягкую ткань. Не используйте спирт или другие чистящие жидкости.
- Чтобы защитить ваш продукт, всегда следите за тем, чтобы все крышки, разъемы и отсеки были закрыты и надежно закреплены, избегайте спори соединений с твердыми предметами, например, с ключами или монетами.

Несоблюдение вышеупомянутых правил ухода влечет за собой отказ в гарантийном обслуживании.

Гарантийный талон

№ пл.	Наименование изделия	Кол-во	Серийный номер
1	KREZ HERO SW22	1	

(Дата продажи) _____ (Подпись продавца) _____

(Подпись покупателя) _____

Телефон службы сервиса и технической поддержки: 8 800 700-83-97

Товар: KREZ HERO SW22
Фирма-изготовитель: Krez Limited KPEZ Лтд., Гонконг, Де Вэ, №244-248, 701, Тунг Хип Коммершал

Фирма-импортер: ООО «М-Логистик», Российская Федерация 109652, г. Москва, Мичковский бульвар, д. 14, корп. 2

Адреса официальных сервис-центров: <http://krez.com/ru/info/service/>
Официальный сайт компании: www.krez.com

Декларация о соответствии, регистр. № RU Д-СМ.БЖ01.В.00058
Срок действия: 23.05.2018-23.05.2020

Гарантия: 12 месяцев
Срок службы: 24 месяца
Сделано в Китае

Спецификации, информация о продукте, его комплектация, внешний вид и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя. Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного.

Page 12

60*85mm

Page 13

60*85mm

Page 14

60*85mm

Page 15

60*85mm

Page 16

60*85mm

Page 17

60*85mm

Page 18

60*85mm

Page 19

60*85mm

Page 20

60*85mm

Page 21

60*85mm

Page 22

60*85mm