

TOTO LINK

The Smartest Network Device

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЫСТРОЙ НАСТРОЙКЕ

Двухдиапазонный усилитель Wi-Fi сигнала

Model No.: EX750

2015. Авторские права принадлежат TOTOLINK. Все права защищены. Официальный сайт: totolink.ru

Информация в данном документе может быть изменена без предварительного уведомления третьих лиц.

Описание продукта

5G WPS: нажмите данную кнопку для расширения зоны покрытия 5G сети

2.4G WPS: нажмите данную кнопку для расширения зоны покрытия 2.4G сети

Power: данный индикатор загорается после включения питания.

CPU: данный индикатор моргает после включения питания и начинает моргать быстрее при зажатой кнопку RST.

5G EXT: данный индикатор моргает при поиске основной точки доступа 5G сети и горит после подключения к сети.

2.4G EXT: данный индикатор моргает при поиске основной точки доступа 2.4G сети и горит после подключения к сети.

LNK/ACT: данный индикатор загорается после подключения к сети.

LAN Port: данный порт используется для проводного подключения компьютера.

ON/OFF: переведите данный переключатель для включения и выключения устройства.

RST: зажмите данную кнопку более чем на 5 секунд для сброса устройства к заводским настройкам.

Метод настройки усилителя сигнала при помощи кнопку WPS

Использование WPS подключения позволяет легко расширить зону покрытия существующей Wi-Fi сети. В качестве примера основным маршрутизатором является A2004NS.

1Нажмите и удерживайте кнопку WPS на маршрутизаторе в течение 2 секунд. (Подключение к сети TOTOLINK A2004NS).

2Нажмите кнопку удерживайте в течение 2 секунд кнопку 2.4G WPS на EX750. Дождитесь пока индикатор начнет постоянно гореть. После этого соединение с 2.4G сетью будет установлено.

3Нажмите и удерживайте кнопку WPS на маршрутизаторе в течение 2 секунд. (Подключение к сети TOTOLINK A2004NS_5G).

4Нажмите кнопку удерживайте в течении 2 секунд кнопку 5G WPS на EX750. Дождитесь пока индикатор начнет постоянно гореть. После этого соединение с 5G сетью будет установлено.

Имя сети: TOTOLINK EX750

Имя сети: TOTOLINK EX750

COBET:

Для начальной настройки можно подключить EX750 рядом с основным маршрутизатором. После этого его можно будет отключить и перенести в желаемое место в пределах зоны покрытия Wi-Fi сети. EX750 запоминает сеть к которой он подключался в последний раз.

Метод подключение при помощи веб интерфейса

1. Подключите компьютер в LAN порт EX750 и настройте подключение

1Нажмите правой кнопкойпо подключению к локальной сети на выберите свойства.

2Дважды нажмите по Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).

3Выберите ручную настройку сети и введите адрес 192.168.0.5, маску 255.255.255.0 и шлюз 192.168.0.254.

2. Настройка EX750

1Откройте в браузере страницу http://192.168.0.254.

2Выберите Setup Tool.

3Войдите используя логин admin и пароль admin.

4Для расширения 2.4GHz сети выберите 2.4GHz Extender Setup.

5По умолчанию выбран режим точки доступа.

6Смените режим на Extender (AP+Client).

7Нажмите на кнопку сканирования сетей расположенную в верхнем правом углу.

8Выберите основную сеть и введите пароль сети. Нажмите кнопку применить.

9После правильной настройки будет установлено подключение к сети.

10Для подключения к 5GHz сети выполните данные настройки в разделе 5GHz Extender Setup. В данном разделе выберите режим Extender (AP+Client), выберите основную 5GHz сеть и введите пароль.

11Информацию о подключении можно посмотреть на странице статуса.

12После завершения настроек можно подключаться к сети.