

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БЕСПРОВОДНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА WIRELESS ACOUSTIC SYSTEM S-12

Благодарим вас за покупку акустической системы DIGMA!
Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- ВАЖНО! Не включайте акустическую систему сразу, если Вы принесли ее с мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип подключения: беспроводной (Bluetooth)
- Выходная мощность: 3 Вт, моно
- Диапазон воспроизводимых частот: 280Гц - 16КГц
- Соотношение сигнал/шум: >80 дБ
- Сопротивление: 4 Ом

*Измерения проводились на средней громкости в режиме Bluetooth

• Динамик: 052 мм
• Встроенный микрофон
• Время работы без подзарядки: до 4 ч*
• Поддерживаемые аудио-форматы: MP3
• Материал: пластик/металлическая сетка
• Встроенная батарея: Li-ion 3.7В 300 мА/ч
• Напряжение питания: 5В ±500mA
• Интерфейс подключения: Bluetooth 4.1
• Габариты колонки: 62 x 62 x 60 мм
• Вес: 108 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Беспроводная акустическая система S-12
- Комбинированный USB-аудиокабель
- Руководство пользователя

• Воспроизведение/Пауза/Принятие
• Изменение режима (кратковременное нажатие):
• РЕЖИМ BLUETOOTH
• РЕЖИМ РАДИО
• РЕЖИМ АУДИОВХОД
• РЕЖИМ TF-КАРТА*
• РЕЖИМ USB-ПЛЕЕР*

• Включение/Выключение
• Завершение входящего звонка
• Автоматический поиск радиостанций
• Интерфейс подключения: Bluetooth 4.1
• Отклонение входящего звонка (длительное нажатие)
• Набор последнего номера (длительное нажатие)

• Громкость - (длительное нажатие)
• Громкость + (длительное нажатие)
• Предыдущий трек (кратковременное нажатие)
• Следующий трек (кратковременное нажатие)

• Динамик: 052 мм
• Встроенный микрофон
• Время работы без подзарядки: до 4 ч*
• Поддерживаемые аудио-форматы: MP3
• Материал: пластик/металлическая сетка
• Встроенная батарея: Li-ion 3.7В 300 мА/ч
• Напряжение питания: 5В ±500mA
• Интерфейс подключения: Bluetooth 4.1
• Габариты колонки: 62 x 62 x 60 мм
• Вес: 108 г

• Воспроизведение/Пауза/Принятие
• Изменение режима (кратковременное нажатие):
• РЕЖИМ BLUETOOTH
• РЕЖИМ РАДИО
• РЕЖИМ АУДИОВХОД
• РЕЖИМ TF-КАРТА*
• РЕЖИМ USB-ПЛЕЕР*

• Включение/Выключение
• Завершение входящего звонка
• Автоматический поиск радиостанций
• Интерфейс подключения: Bluetooth 4.1
• Отклонение входящего звонка (длительное нажатие)
• Набор последнего номера (длительное нажатие)

• Громкость - (длительное нажатие)
• Громкость + (длительное нажатие)
• Предыдущий трек (кратковременное нажатие)
• Следующий трек (кратковременное нажатие)

• Динамик: 052 мм
• Встроенный микрофон
• Время работы без подзарядки: до 4 ч*
• Поддерживаемые аудио-форматы: MP3
• Материал: пластик/металлическая сетка
• Встроенная батарея: Li-ion 3.7В 300 мА/ч
• Напряжение питания: 5В ±500mA
• Интерфейс подключения: Bluetooth 4.1
• Габариты колонки: 62 x 62 x 60 мм
• Вес: 108 г

• Воспроизведение/Пауза/Принятие
• Изменение режима (кратковременное нажатие):
• РЕЖИМ BLUETOOTH
• РЕЖИМ РАДИО
• РЕЖИМ АУДИОВХОД
• РЕЖИМ TF-КАРТА*
• РЕЖИМ USB-ПЛЕЕР*

• Включение/Выключение
• Завершение входящего звонка
• Автоматический поиск радиостанций
• Интерфейс подключения: Bluetooth 4.1
• Отклонение входящего звонка (длительное нажатие)
• Набор последнего номера (длительное нажатие)

• Громкость - (длительное нажатие)
• Громкость + (длительное нажатие)
• Предыдущий трек (кратковременное нажатие)
• Следующий трек (кратковременное нажатие)

• Динамик: 052 мм
• Встроенный микрофон
• Время работы без подзарядки: до 4 ч*
• Поддерживаемые аудио-форматы: MP3
• Материал: пластик/металлическая сетка
• Встроенная батарея: Li-ion 3.7В 300 мА/ч
• Напряжение питания: 5В ±500mA
• Интерфейс подключения: Bluetooth 4.1
• Габариты колонки: 62 x 62 x 60 мм
• Вес: 108 г

• Воспроизведение/Пауза/Принятие
• Изменение режима (кратковременное нажатие):
• РЕЖИМ BLUETOOTH
• РЕЖИМ РАДИО
• РЕЖИМ АУДИОВХОД
• РЕЖИМ TF-КАРТА*
• РЕЖИМ USB-ПЛЕЕР*

• Включение/Выключение
• Завершение входящего звонка
• Автоматический поиск радиостанций
• Интерфейс подключения: Bluetooth 4.1
• Отклонение входящего звонка (длительное нажатие)
• Набор последнего номера (длительное нажатие)

• Громкость - (длительное нажатие)
• Громкость + (длительное нажатие)
• Предыдущий трек (кратковременное нажатие)
• Следующий трек (кратковременное нажатие)

Переключение режимов осуществляется кратковременным нажатием кнопки Mode . Режимы TF-КАРТА и USB-ПЛЕЕР доступны только при установленном соответствующем носителе.

РЕЖИМ BLUETOOTH

1. Переведите устройство в режим «BLUETOOTH». При этом устройство произнесёт голосовое сообщение «Режим BLUETOOTH».
2. Активируйте Bluetooth на вашем смартфоне (планшете, плеере).
3. Найдите в списке Bluetooth-устройств беспроводную акустическую систему S-12 и подключитесь к ней, после чего устройство произнесёт голосовое сообщение «Bluetooth - соединение установлено».

ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР В РЕЖИМЕ BLUETOOTH

В режиме «BLUETOOTH» при поступлении входящего звонка на подсоединенное к колонке устройство (смартфон или планшет) колонка подаст звуковой сигнал. Для приема вызова кратковременно нажмите кнопку ► . Для отклонения вызова длительно нажмите кнопку ► . Колонка имеет встроенный микрофон. Говорите в микрофон на расстоянии 10-20 см. Для окончания вызова кратковременно нажмите кнопку ► . Для вызова последнего набранного номера длительно нажмите кнопку ► .

РЕЖИМ РАДИО

1. Подключите комбинированный USB-аудиокабель к разъёму mini-USB колонки в качестве антенны.

2. Переведите устройство в режим «Радио». При этом устройство произнесёт голосовое сообщение «Режим РАДИО».

РЕЖИМ USB-ПЛЕЕР

1. Подключите к соответствующему USB-разъёму устройства USB-накопитель с поддерживаемыми устройством медиафайлами.
2. Устройство автоматически переключится в режим «USB-ПЛЕЕР», произнесёт голосовое сообщение «Режим USB-ПЛЕЕР» и начнёт кратковременное нажатие кнопок ► / — и +/► .

РЕЖИМ АУДИОВХОД

1. Подсоедините источник аудиосигнала с помощью комбинированного USB-аудиокабеля входящего в комплект к mini-USB-разъёму колонки.
2. Переведите колонку в режим «АУДИОВХОД» (голосовое сообщение «Режим АУДИОВХОД»).
3. На устройстве-источнике аудиосигнала включите воспроизведение.

РЕЖИМ TF-КАРТА

1. Установите TF-карту с поддерживаемыми устройством медиафайлами в соответствующий слот.
2. Устройство автоматически переключится в режим «TF-КАРТА», произнесёт голосовое сообщение «Режим TF-КАРТА» и начнёт воспроизведение файлов.

РЕЖИМ РАДИО

1. Подключите комбинированный USB-аудиокабель к разъёму mini-USB колонки в качестве антенны.

2. Переведите устройство в режим «Радио». При этом устройство произнесёт голосовое сообщение «Режим РАДИО».

РЕЖИМ USB-ПЛЕЕР

1. Подключите к соответствующему USB-разъёму устройства USB-накопитель с поддерживаемыми устройством медиафайлами.
2. Устройство автоматически переключится в режим «USB-ПЛЕЕР», произнесёт голосовое сообщение «Режим USB-ПЛЕЕР» и начнёт кратковременное нажатие кнопок ► / — и +/► .

РЕЖИМ АУДИОВХОД

1. Подсоедините источник аудиосигнала с помощью комбинированного USB-аудиокабеля входящего в комплект к mini-USB-разъёму колонки.
2. Переведите колонку в режим «АУДИОВХОД» (голосовое сообщение «Режим АУДИОВХОД»).
3. На устройстве-источнике аудиосигнала включите воспроизведение.

РЕЖИМ TF-КАРТА

1. Установите TF-карту с поддерживаемыми устройством медиафайлами в соответствующий слот.
2. Устройство автоматически переключится в режим «TF-КАРТА», произнесёт голосовое сообщение «Режим TF-КАРТА» и начнёт воспроизведение файлов.

РЕЖИМ РАДИО

1. Подключите комбинированный USB-аудиокабель к разъёму mini-USB колонки в качестве антенны.

5. Для перехода к предыдущему треку кратковременно нажмите кнопку ► / — .

РЕЖИМ USB-ПЛЕЕР

1. Подключите к соответствующему USB-разъёму устройства USB-накопитель с поддерживаемыми устройством медиафайлами.
2. Устройство автоматически переключится в режим «USB-ПЛЕЕР», произнесёт голосовое сообщение «Режим USB-ПЛЕЕР» и начнёт кратковременное нажатие кнопок ► / — и +/► .

РЕЖИМ АУДИОВХОД

1. Подсоедините источник аудиосигнала с помощью комбинированного USB-аудиокабеля входящего в комплект к mini-USB-разъёму колонки.
2. Переведите колонку в режим «АУДИОВХОД» (голосовое сообщение «Режим АУДИОВХОД»).
3. На устройстве-источнике аудиосигнала включите воспроизведение.

РЕЖИМ TF-КАРТА

1. Установите TF-карту с поддерживаемыми устройством медиафайлами в соответствующий слот.
2. Устройство автоматически переключится в режим «TF-КАРТА», произнесёт голосовое сообщение «Режим TF-КАРТА» и начнёт воспроизведение файлов.

РЕЖИМ РАДИО

1. Подключите комбинированный USB-аудиокабель к разъёму mini-USB колонки в качестве антенны.

