

## RH-440ВТН

### Руководство пользователя



#### Беспроводная Bluetooth Hi-Fi стереогарнитура закрытого типа RH-440ВТН



#### Введение:

• Благодарим Вас за покупку беспроводной Bluetooth Hi-Fi стереогарнитуры закрытого типа **RH-440ВТН**. Данная гарнитура может использоваться совместно с iPad/iPhone/iPod, планшетными компьютерами и другими мобильными телефонами и устройствами.

#### Характеристики:

- Беспроводная передача аудиосигнала.
- Складной дизайн – занимают мало места в сумке, легко носить с собой.
- Hands-free.
- Hi-Fi звук.
- Поддержка устройств с Bluetooth: мобильных телефонов с функцией Bluetooth, iPhone, ноутбуков и др.
- Радиус действия: до 15 м, при отсутствии магнитных полей и видимых препятствий, таких как здания и сооружения, стены.
- **В комплект поставки входит:** Bluetooth-гарнитура, аудиокабель, USB-кабель для зарядки, инструкция.

#### Управление:



- 1-Индикатор питания
- 2-Вкл./Выкл
- 3-Регулятор громкости/управление музыкой
- 4-Mini USB-порт для зарядки
- 5-Аудиовыход
- 6-Микрофон

#### Индикация:

- Режим сопряжения: красный и зеленый индикаторы будут мигать попеременно.
- Устройство сопряжено: красный индикатор медленно мигает.
- Процесс зарядки bluetooth-гарнитуры: красный индикатор будет гореть во время зарядки, красный индикатор погаснет, если батарея полностью заряжена.

#### Зарядка Bluetooth-гарнитуры:

- Аккумулятор: литий-полимерный аккумулятор 3,7 В, 200 мАч
- Зарядка: через USB-кабель, входящий в комплект, при подключении к USB-порту.
- Время зарядки: перед первым использованием, необходимо непрерывно заряжать устройство не менее чем 4 часа. Для последующих зарядок достаточно заряжать устройство 2-3 часа для непрерывного прослушивания музыки на средней громкости в течение 5 часов. Во время зарядки красный индикатор будет гореть, красный индикатор погаснет, если батарея полностью заряжена. После того как индикатор погаснет немедленно отсоедините устройство от компьютера, **никогда не оставляйте устройство заряжаться после того как индикатор погас, это может привести к опасным последствиям и/или поломке устройства.**

#### Использование:

##### • Сопряжение гарнитуры с телефоном

1. Расположите Bluetooth-гарнитуру в непосредственной близости от телефона, расстояние должно быть не более 1 м, чем ближе расстояние, тем лучше. Прежде чем сопрягать гарнитуру, убедитесь, что она выключена.
2. Нажмите и удерживайте клавишу On/Off в течение 6 с до тех пор, пока красный и зеленый индикаторы не будут попеременно мигать.
3. На Вашем телефоне, включите Bluetooth и нажмите «Поиск» или «добавить новое устройство» (согласно инструкции Вашего мобильного телефона), выберите Bluetooth-гарнитуру из списка с названием устройств, введите код сопряжения "0000", устройство сопряжено.

##### Примечание:

- время сопряжения ограничено (обычно 2-3 секунды). Если индикаторы красный и зеленый перестали попеременно мигать, это значит, что процесс сопряжения завершен. Если устройство не сопряжено, пожалуйста, повторите действия с 1 по 3.
- нажмите и удерживайте клавишу On/Off в течение 4 с, для того чтобы выключить гарнитуру.

**Внимание!** Не используйте гарнитуру во время управления транспортным средством, в ситуациях требующих повышенного внимания. Помните, что чрезмерная громкость может привести к повреждению слуха.

##### • Ответ на вызов

Вы услышите звуковой сигнал во время входящего вызова, при быстром нажатии на клавишу On/Off вы примете вызов, при долгом нажатии на клавишу On/Off вы отключите вызов.

##### • Завершение входящего вызова

Нажмите на клавишу ON/OFF для того, чтобы завершить вызов

##### • Переключение звонка из режима Bluetooth в режим телефона

Во время разговора по телефону через Bluetooth-гарнитуру нажмите и удерживайте в течение 4 с клавишу ON/OFF до тех пор пока гарнитура не выключится и вы не услышите характерный звуковой сигнал, звонок автоматически переключится на телефон, и наоборот.

##### • Набор последнего номера

Нажмите и удерживайте клавишу ON/OFF в течение 2 с для набора последнего номера.

##### • Выключение/ включение микрофона:

Если вы не хотите чтобы собеседник вас слышал, нажмите и удерживайте клавишу громкость «+», для восстановления функции микрофона, нажмите и удерживайте клавишу громкость «-».

##### • Выбор и прослушивание треков

Во время прослушивания треков нажмите клавишу "ON/OFF" чтобы поставить воспроизведение на паузу. Для того чтобы перейти к следующему треку нажмите клавишу громкость «-», для того чтобы перейти к предыдущему треку, нажмите громкость «+».

##### • Регулировка уровня громкости:

Нажмите и удерживайте клавишу громкость «+» для прибавления громкости, нажмите и удерживайте клавишу громкость «-» для уменьшения громкости.

#### Использование в режиме проводной гарнитуры:

Гарнитуру, возможно, подключить к вашему устройству с помощью аудиокабеля. Гарнитура будет работать в режиме аудионаушников, микрофон работать не будет.

##### Внимание:

- Если вы не можете включить Bluetooth-гарнитуру, то возможно, она разряжена, пожалуйста, зарядите полностью гарнитуру, после этого попробуйте включить ее.
- Чтобы продлить срок службы аккумулятора Bluetooth-гарнитуры, следуйте простым правилам: всегда выключайте гарнитуру после использования, для зарядки гарнитуры используйте только проверенные устройства.
- Перед первым использованием, необходимо непрерывно заряжать устройство не менее чем 4 часа. Для последующих зарядок достаточно 2-3 часов.
- Если вы долго не использовали устройство, пожалуйста, зарядите гарнитуру прежде, чем использовать ее.
- Пожалуйста, не разбирайте и не модифицируйте устройство. Используйте только оригинальные детали.
- Не храните устройство в сырых и влажных помещениях.
- Не кладите гарнитуру вблизи открытых источников огня, это может привести к взрыву аккумулятора и причинению вреда Вашему здоровью.
- Пожалуйста, не изменяйте угол поворота чашек более 90 °

#### Спецификация:

- Идеальны для использования с iPad/iPhone/iPod, планшетными компьютерами и другими мобильными телефонами и устройствами
- Диаметр динамика: 40 мм
- Частотная характеристика: 20-20000 Гц
- Сопротивление: 32 Ом
- Чувствительность: 108 дБ +/- 3 дБ
- Чувствительность микрофона: -56 дБ
- Разъем: 3.5 мм
- Кабель: 1.0 м
- Версия Bluetooth: 3.0+ EDR\*
- Поддержка версий Bluetooth: 1.0 и выше
- Профили Bluetooth: HFP, A2DP, AVRCP\*\*
- Время в режиме разговора: до 6 ч
- Время в режиме воспроизведения: до 6 ч
- Время ожидания: до 250 ч
- Время зарядки: около 3 ч
- Радиус действия: до 15 м
- Источник питания: литий-полимерный аккумулятор 3,7 В, 200 мАч
- В комплекте: USB-кабель, аудиокабель, инструкция

\*EDR - технология, позволяющая увеличить скорость передачи данных через Bluetooth \*\*HFP - профиль hands-free \*\*A2DP - беспроводное воспроизведение стереозвука посредством Bluetooth \*\*AVRCP - дистанционное управление Bluetooth

Компания Ritmix постоянно улучшает качество продукции, поэтому, некоторые технические характеристики, внешний вид и комплектация, могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления.

# RH-440BTH

## User Manual



### Wireless Bluetooth Hi-Fi closed type stereo headset RH-440BTH



#### INTRODUCTION:

• Thank you for buying wireless Bluetooth Hi-Fi stereo headset RH-440BTH. This headset can be used together with iPad/iPhone/iPod, tablet PC and other mobile phones and equipment.

#### Features:

- Enjoy stereo music wirelessly.
- Unique foldable design makes it portable.
- Remote hand free two-way chat.
- Hi-Fi sound quality.
- Support following devices which has the Bluetooth function: cell phones, iPhone, tablet PC, laptops and others
- Operating distance: up to 15 m without obstruction like building or magnetic field
- **Package list:** Bluetooth headphone, USB charge cable, user manual, audio cable.

#### Control:



- 1-Power Indicator
- 2-ON/OFF
- 3-Volume/Music control
- 4-USB charging Port
- 5-Audio Output Port
- 6-Mic Input

#### Indicator light:

- Pairing: the red and green light flash alternately
- Connection: red light flash slowly
- Charging: the LED light green while the battery is being charged, and will switch off when the power is charged enough.

#### Charging Bluetooth headset:

- Battery: Built-in rechargeable lithium battery, 3.7V/200mAh
- Charging power: through USB port.
- Charging time: Before the first usage please put to charge at least 4 hours continuously, for subsequent Charging 2-3 hours is sufficient for 5 hours of usage at average volume. The LED light green while the battery is being charged, and will switch off when the power is charged enough. **NEVER leave it to over charge.**

#### Usage instruction:

##### •Pairing the headphone with cell phone

1. Keep the Bluetooth headphone next to the cell phone within 1m, the closer the better. Before pairing, please make sure the headphone is not on.
2. Press the power key for 6s until the red and green lights flash alternately.
3. Open the "search Bluetooth" or "add new device" following the manual of cell phone, choose the Bluetooth headphone model name, enter connecting code "0000", pair successfully.

**Note:** The pairing time is limited, (normally 2~3 seconds). That the red and green lights stop flashing alternately means pairing is finished. If you still haven't paired successfully, you have to re-pair it following the 1~3 steps.

**Note:** press the power key for 4s to switch off headphone

**Attention!** Please don't use the headset during driving or in situations which requires your attention. Please remember that excessive loudness can hurt your hearing

##### •Answer phone

The headphone will beep when there is a call, press the POWER key to answer phone call.

##### •Hang up phone

Press the POWER key to hang up phone

##### •Redial the last phone call

Long press the POWER key for 2 seconds to redial the last phone call.

##### •Mute/ Recover the mic:

If you don't want the opposite side to hear what you're talking at your side, long press Volume+ to mute the mic and recover the conversation to long press Volume-

##### •Choose music

When listen music from PC, press "MUSIC CONTROL" key to control music, also press this key quickly to chose songs

##### •Adjust volume:

Press "MUSIC CONTROL" key to adjust the volume. Please press the key not loose your hand until reach your volume.

#### Wired usage of the headset

You can connect the headset using the audio wire; you will hear the audio files, the microphone will not working.

#### Attention:

- If headphone can't switch on, maybe the power is not enough, please fully charge power then turn on it.

- To longer working time of battery, please remember to turn off headphone after use and only use the professional charge tools to charge power.
- Please charge power at least 4 hours at first time, later just 2-3 hours will be enough.
- Please charge power at first if the headset hasn't been used for long time.
- The battery of headset is original and please don't change it by yourself.
- Please don't put the headset in wet place or rainy place.
- Please don't put headset in hot place or near place of temperature over 90°, and don't put the headset into fire in case of battery blast accidents.

#### Specification:

- Ideal for use with iPad/iPhone/iPod and other tablet PC and other mobile phones and devices
- Speaker driver: 40 mm
- Frequency response: 20-20000 Hz
- Impedance: 32 ohm
- Sound pressure level (SPL): 108 dB +/- 3 dB
- Microphone sensitivity: -56 dB
- Jack plug: 3.5 mm
- Cable length: 1.0 m
- Bluetooth version: 3.0+ EDR
- Support Bluetooth version: v. 1.0 and higher
- Bluetooth profiles: HFP, A2DP, AVRCP
- Talk time: up to 6 h
- Music time: up to 6 h
- Standby time: up to 250 h
- Charging time: about 3 h
- Working range: up to 15 m
- Battery: lithium-poly battery 3.7V, 200 mAh
- Delivery includes: USB cable, audio cable, user manual

Company Ritmix is constantly improving the quality of products, so some characteristics, appearance, color and set of supply can be changed without notification.